

Информация по совместимости:

Дополнительный модуль памяти для LOGO! могут быть использованы для хранения, копирования и передачи проекта программы. Модуль батареи может быть использован для поддержания работы встроенных часов реального времени. Однако не все модули памяти могут работать со всеми поколениями модулей LOGO! Таблица, приведённая ниже, поможет Вам определить какой из модулей памяти совместим с данным поколением LOGO!

		2. Модуль памяти может быть прочитан с помощью...							
1. Модуль памяти может быть записан с помощью...	Версии LOGO!	Модуль памяти	0BA0	0BA1	0BA2	0BA3	0BA4	0BA5	0BA6
	Чистый модуль (новый)		BLUE	C	C	C	C	NC	NC
		YELLOW	NC	C	C	C	NC	NC	NC
		RED	NC	C	C	C	NC	NC	NC
		LIGHT BROWN	NC	NC	NC	NC	C	C	C
		VIOLET	NC	NC	NC	NC	C	C	C
		BROWN	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C
0BA0		BLUE	C	C	C	C	NC	NC	NC
		YELLOW	NC						
		RED	NC						
		LIGHT BROWN	NC						
		VIOLET	NC						
		BROWN	NC						
0BA1		BLUE	NC						
		YELLOW	NC	C	C	C	NC	NC	NC
		RED	NC	C	C	C	NC	NC	NC
		LIGHT BROWN	NC						
		VIOLET	NC						
		BROWN	NC						
0BA2		BLUE	NC						
		YELLOW	NC	NC	C	C	NC	NC	NC
		RED	NC	NC	C	C	NC	NC	NC
		LIGHT BROWN	NC						
		VIOLET	NC						
		BROWN	NC						
0BA3		BLUE	NC						
		YELLOW	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC
		RED	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC
		LIGHT BROWN	NC						
		VIOLET	NC						
		BROWN	NC						
0BA4		BLUE	NC						
		YELLOW	NC						
		RED	NC						
		LIGHT BROWN	NC	NC	NC	NC	C	C	NC
		VIOLET	NC	NC	NC	NC	C	C	NC
		BROWN	NC						
0BA5		BLUE	NC						
		YELLOW	NC						
		RED	NC						
		LIGHT BROWN	NC	NC	NC	NC	NC	C	C
		VIOLET	NC	NC	NC	NC	NC	C	C
		BROWN	NC						
0BA6		BLUE	NC						
		YELLOW	NC						
		RED	NC						
		LIGHT BROWN	NC						
		VIOLET	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C
		BROWN	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C

C= совместимо

NC = не совместимо

Матрица совместимости LOGO! и модулей памяти

Модуль памяти	Функции	Заказной номер
Голубой	Копирование	6ED1056-1AA00-0AA0
Жёлтый	Копирование и сохранение значений	6ED1056-1BA00-0AA0
Красный	Сохранение значений и защита	6ED1056-4BA00-0AA0
Светло-коричневый	Копирование, сохранение значений, защита	6ED1056-5CA00-0BA0
Фиолетовый (модуль памяти)	Копирование, сохранение значений, защита	6ED1056-1DA00-0BA0
Коричневый (Память/батарея)	Копирование, сохранение значений, защита	6ED1056-7DA00-0BA0
Зелёный (модуль батареи)	Обеспечение бесперебойной работы часов	6ED1056-6XA00-0BA0

Замечания:

Светло-коричневый, фиолетовый и коричневый модули имеют функции, аналогичные жёлтым и красным модулям старых версий (копирование и защита)

Зелёный модуль (модуль батареи, заказной номер: 6ED1056-6XA00-0BA0) имеет только функции поддержки питания часов реального времени до 2-х лет и может быть использован только с версией LOGO! 0BA6

Коричневый модуль является комбинированным и поддерживает и функции модуля памяти и функции модуля батареи

Дополнительную информацию можно найти в Интернет по адресу

<http://automation-drives.ru/as/products/microsystems/logo/>